



## Transformateur basse tension miniature

### ■ Caractéristiques:

- À bas prix
- Plus de 10 taille standard
- Modèle de montage du châssis

### ■ Caractéristiques:

- Matériaux extérieurs: flamme UL en résine PBT ou ABS
- Isolation intérieure: Epoxy encapsulé
- Fréquence: 50 à 400 Hz
- Note de retardement: 94-V0
- Tension d'isolement: 2500 Vrms pendant 1 minute
- Résistance diélectrique: 1 000 MΩ à 500 V CC
- Résistance aux surtensions: 5000V (onde de choc standard 1.2 / 50μ S)
- Résistance de charge nominale: 100kΩ
- Température de fonctionnement: -25 à + 55 ° C et -40 à + 85 ° C en option
- Classe de précision: telle que définie dans la CEI 60044-1



### ■ Applications:

- Moniteur de courant du moteur à courant alternatif
- Dispositif d'éclairage, compresseur d'air et CVC
- Contrôle de la température, gestion de l'énergie électrique, système de contrôle de bâtiment
- Mesure de courant, surveillance, protection des circuits et des équipements
- Conforme à la directive RoHS



■ Sélection du type

Partie Nombre	Classé Entrée sortie	La fréquence (Hz)	Excitation Actuel (mA)	Précision Classe	Dimensions du contour (mm)
GWTV3051	Contribution: 100V,220V,240V Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.5	L-W-H 28.5-22.0-30.2
GWTV3051A (metal shell)	Contribution: 100V,220V,240V Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.5	L-W-H 28.5-22.0-30.5
GWTV3154	Contribution: 100V,220V,240V,400V Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 31.5-28.5-30.0
GWTV3154A (metal shell)	Contribution: 100V,220V,240V,400V Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 31.5-28.5-29.0
GWTV39A51	Contribution: 100V,220V,240V,400V Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 35-32.0-32
GWTV3253	Contribution: 100V,220,240V,400V, Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 33.0-28.5-37.0
GWTV3253A (metal shell)	Contribution: 100V,220,240V,400V, Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 33.8-29.5-37.2
GWTV3352	Contribution: 100V,220,240V,400V, Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 38.0-33.0-37.0
GWTV3452	Contribution: 220,240V,380V,600V Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 41.5-35.5-39.0
GWTV4085	Contribution: 100V,220V,240V,400V Output:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 28.3-25.3-27.0
GWTV4105	Contribution: 100V,220,240V,400V, Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 30.3-25.3-31.0
GWTV4095	Contribution: 100V,220,240V,400V, Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 35.3-30.3-34.0

Address: HeXi Distr,300222 Tianjin China.  
 Website:www.grewin-tech.com  
 Email:salesmanager@grewin-tech.com

Phone:+86-022-84943756  
 WhatsApp:+86-13072088960



# Tianjin Grewin Technology Co.,Ltd

GWTV4135	Contribution: 220,240V,380V,600V Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 38.5-32.5-37.0
GWTV4093A3	Contribution: 57.7V,100V,120V,150V, Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 50.0-33.0-37.0
GWTV4093B3	Contribution: 57.7V,100V,120V,150V, Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 50-33-30.0
GWTV4093B1	Contribution: 100V,220,240V,380V,400V Sortie:0.1V,0.333V...3.53V...7.07V	50 to 400	≤0.5	0.2 0.5	L-W-H 56.0-35.0-31.3

Address: HeXi Distr,300222 Tianjin China.  
Website:[www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com)  
Email:[salesmanager@grewin-tech.com](mailto:salesmanager@grewin-tech.com)

Phone:+86-022-84943756  
WhatsApp:+86-13072088960